

## SPECIFICHE

Potenza massima in uscita: 1,7 watt

Uscita audio massima: 98 dB a 1 m

Alimentazione modello USB: 5 V USB tipo A 0,5 A minimo

Resistenza all'acqua: IP65

Intervallo di temperatura: da -20 °C a +55 °C

## DECLARATION OF CONFORMITY

QTIME Ltd declare that the product: Model: Tweet is in conformity with the provisions of the following EU directive: Electromagnetic Compatibility Regulations 2014/30/. EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light- industrial environments. EN 61000-6-1:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments. Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU. EN 50581 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Tweet complies with Part 15 of the FCC Rules and Regulations for Information Technology Equipment. Operation is subject to the following two conditions: (1) these devices may not cause harmful interference, and (2) these devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FD Responsible Party: Qtime Ltd, 1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA

Contact Person: Keith Potter Contact Email: keith.potter@getqtime.com

Equipment Class: FCC Part 15 Class B Product Type: Bird Scarer

We, the responsible party Qtime Ltd, declare that the product Tweet was tested to conform to the applicable FCC rules and regulations. The method of testing was in accordance with the appropriate measurement standards, and all necessary steps have been taken to ensure that all production units of these devices will continue to comply with the Federal Communications Commission's requirements.

K A Potter

Keith Potter. Director Qtime Ltd. 10<sup>th</sup> January 2024

Qtime Ltd. Unit 2. 6 Temple Street. Sidmouth, Devon. EX1 9AY. UK

1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA

[www.tweett.uk](http://www.tweett.uk) Contact: [info@tweett.uk](mailto:info@tweett.uk)



## COME FUNZIONA TWEET

- Tweet attirerà gli uccelli in cerca di un sito di nidificazione riproducendo richiami registrati naturalmente per 2 ore dopo l'alba.
- Tweet è disponibile in tre modelli per Rondoni, Balestrucci e Rondini.
- Gli uccelli cercano siti di nidificazione dalla primavera all'inizio dell'estate. Tweet attira gli uccelli verso la cassetta nido riproducendo richiami registrati subito dopo l'alba. Gli uccelli immaturi potrebbero tornare al sito di nidificazione la stagione successiva.
- La versione USB di Tweet può essere alimentata tramite il cavo di alimentazione collegato a una presa USB A da 5 V, alimentato tramite il cavo da 10 m.
- La versione Solar di Tweet è cablata a un pannello solare montabile.

## INIZIARE

---

- Fissare il pulsante verde in dotazione su una superficie verticale il più vicino possibile alla casetta nido e agganciare l'unità al pulsante. (Vedi video su [www.tweeetbird.com](http://www.tweeetbird.com))
- Per la versione solare, fissare il pannello solare di conseguenza e, se possibile, orientarlo a sud. Le batterie sono precaricate.
- Per la versione USB, collegare il cavo alla presa di alimentazione USB.
- Quando è buio e dopo il tramonto, premere il pulsante di accensione per accendere. Il LED rosso si accenderà, quindi l'unità riprodurrà il richiamo di una cinciallegra, poi di un gufo se è buio. Se si sente un gallo, significa che è ancora troppo chiaro.
- Successivamente, Tweet emetterà automaticamente i richiami per due ore dopo l'alba in modalità predefinita.
- Si consiglia di riporre l'unità in un luogo asciutto fuori dalla stagione di nidificazione..

## MODIFICA DEL VOLUME

---

Tweet riprodurrà i richiami degli uccelli allo stesso volume del richiamo effettivo. Tenere premuto il pulsante del volume per più di 2 secondi per regolare il volume. Il tono più alto riprodotto è il più forte. L'unità memorizzerà l'impostazione del volume se l'alimentazione viene spenta.

## MODALITÀ TUTTO IL GIORNO

---

Per impostazione predefinita, Tweet si spegnerà automaticamente di notte e si accenderà all'alba del mattino seguente per due ore. Per abilitare il funzionamento continuo alla luce del giorno: spegnere l'unità per almeno 2 minuti e accenderla tenendo premuto il pulsante del volume, quindi rilasciarlo al termine del richiamo iniziale della cinciarella. Se è giorno e in modalità Tutto il giorno, si sentiranno due richiami di gallo. Se è ancora troppo buio, si sentiranno due suoni di gufo. Per tornare al normale funzionamento predefinito, ripetere la procedura sopra descritta per sentire un singolo suono di gallo o di gufo per confermare la modalità predefinita di 2 ore. L'unità ricorderà l'impostazione se l'alimentazione viene spenta.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

---

- Nessun suono e LED rosso lampeggiante: l'unità ha un errore interno.
- Canti distorti: alimentazione USB difettosa.
- Messaggio di batteria scarica: USB difettosa o luce insufficiente sul pannello solare.
- Nessuna chiamata: assicurarsi che l'unità sia esposta a una buona luce solare esterna.
- Per resettare l'unità, spegnerla per alcuni minuti e riaccenderla dopo il tramonto.
- In caso di problemi, inviare un'e-mail a [info@tweeetbird.com](mailto:info@tweeetbird.com)