

ESPECIFICACIONES

Potencia máxima de salida: 1,7 vatios

Salida máxima de sonido: 98 dB a 1 m

Alimentación USB: 5 V USB tipo A, mínimo 0,5 A

Resistencia al agua: IP65

Rango de temperatura: -20 °C a +55 °C

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

QTIME Ltd declara que el producto: Modelo: Tweet cumple las disposiciones de la siguiente directiva de la UE: Reglamento de compatibilidad electromagnética 2014/30/. EN 61000-6-3:2007 Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 6-3: Normas genéricas - Norma de emisiones para entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. EN 61000-6-1:2007 Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 6-1: Normas genéricas - Inmunidad para entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. Directiva de restricción de sustancias peligrosas 2011/65/UE. EN 50581 Documentación técnica para la evaluación de productos eléctricos y electrónicos con respecto a la restricción de sustancias peligrosas. Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

K A Potter

Keith Potter. Director Qtime Ltd. 10th January 2024

Qtime Ltd. Unit 2. 6 Temple Street. Sidmouth, Devon. EX1 9AY. UK

1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA

www.tweett.uk Contact: info@tweett.uk



CÓMO FUNCIONA TWEET

- Tweet atrae a las aves que buscan un nido reproduciendo cantos grabados de forma natural durante 2 horas después del amanecer.
- Tweet está disponible en tres modelos para vencejos, aviones comunes y golondrinas.
- Las aves buscan nidos desde la primavera hasta principios del verano. Tweet atrae a las aves al nido reproduciendo cantos grabados justo después del amanecer. Las aves inmaduras pueden regresar al nido la próxima temporada.
- La versión USB de Tweet funciona mediante el cable de alimentación conectado a una toma USB A de 5 V a través del cable de 10 m.
- La versión solar de Tweet se conecta directamente a un panel solar montable.

COMENZANDO

- Fije el botón verde suministrado en una superficie vertical lo más cerca posible del nido y enganche la unidad en él. (Vea el video en www.tweetbird.com)
- Para la versión solar, fije el panel solar como corresponde y oriéntelo al sur si es posible. Las baterías están precargadas.
- Para la versión USB, conecte el cable a la toma USB.
- Cuando oscurezca o después del anochecer, presione el botón de encendido para encenderlo. El LED rojo se encenderá y la unidad emitirá el canto de un herrerillo común y, si está oscuro, el de un búho. Si oye un gallo, significa que todavía hay demasiada luz.
- Después, Tweet emitirá automáticamente cantos durante dos horas después del amanecer en modo predeterminado.
- Recomendamos almacenar la unidad en un lugar seco fuera de la temporada de anidación.

CAMBIAR EL VOLUMEN

Tweet reproducirá los cantos de los pájaros aproximadamente al mismo volumen que el canto real. Mantenga presionado el botón de volumen durante más de 2 segundos para ajustarlo. El tono más agudo es el más fuerte. La unidad guardará el ajuste de volumen si se apaga.

MODO TODO EL DÍA

Tweet se apagará automáticamente por la noche y se encenderá al amanecer del día siguiente durante dos horas. Para que funcione de forma continua durante el día: apague la unidad durante al menos dos minutos y enciéndala manteniendo pulsado el botón de volumen. Suéltelo una vez finalizado el canto inicial del herrerillo común. Si hay luz y está en modo de día completo, se oirán dos cantos de gallo. Si aún está demasiado oscuro, se oirán dos cantos de búho. Para volver al funcionamiento normal, repita el procedimiento anterior para escuchar un canto de gallo o de búho y confirmar el modo de 2 horas. La unidad recordará la configuración si se apaga.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- No hay sonido y el LED rojo parpadea: la unidad tiene un error interno.
- Cantos de pájaros distorsionados: fuente de alimentación USB defectuosa.
- Mensaje de batería baja: USB defectuoso o luz insuficiente en el panel solar.
- No hay llamadas: Asegúrese de que la unidad reciba buena luz solar externa.
- Para reiniciar la unidad, apáguela durante unos minutos y enciéndala al anochecer.
- Si tiene algún problema, envíenos un correo electrónico a info@tweetbird.com