

SPECIFICATIES

Maximaal uitgangsvermogen: 1,7 watt
Maximale geluidssterkte: 98 dB op 1 m
Voeding: 5V USB Type A 0,5A minimaal
zonne-energie met oplaadbare lithiumbatterijen
4 x AA alkalinebatterijen
Waterbestendigheid: IP65
Temperatuurbereik: -20°C tot +55°C

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

QTIME Ltd declare that the product: Model: Tweeet is in conformity with the provisions of the following EU directive: Electromagnetic Compatibility Regulations 2014/30/. EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light- industrial environments. EN 61000-6-1:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments. Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU. EN 50581 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Tweeet complies with Part 15 of the FCC Rules and Regulations for Information Technology Equipment. Operation is subject to the following two conditions: (1) these devices may not cause harmful interference, and (2) these devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FD Responsible Party: Qtime Ltd, 1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA Contact Person: Keith Potter Contact Email: keith.potter@getqtime.com Equipment Class: FCC Part 15 Class B Product Type: Bird Scarer We, the responsible party Qtime Ltd, declare that the product Tweeet was tested to conform to the applicable FCC rules and regulations. The method of testing was in accordance with the appropriate measurement standards, and all necessary steps have been taken to ensure that all production units of these devices will continue to comply with the Federal Communications Commission's requirements.

K A Potter

Keith Potter. Director Qtime Ltd. 10th January 2024

Qtime Ltd. Unit 2. 6 Temple Street. Sidmouth, Devon. EX1 9AY. UK

1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA

www.tweetbird.com Contact: info@tweetbird.com



HOE TWEET WERKT

- Tweeet lokt vogels die op zoek zijn naar een nestplaats door gedurende 2 uur na zonsopgang natuurlijk opgenomen vogelgeluiden af te spelen.
- Vogels zoeken van de lente tot het begin van de zomer naar nestplaatsen. Tweeet lokt vogels naar het nestkastje door vlak na zonsopgang opgenomen vogelgeluiden af te spelen. Jonge vogels keren mogelijk volgend seizoen terug naar de nestplaats.
- De Tweeet USB-versie kan worden gebruikt via de 10 meter lange stroomkabel die is aangesloten op een 5V USB A-aansluiting. De Tweeet Solar-versie is rechtstreeks aangesloten op een monteerbaar zonnepaneel.
- De Tweeet Battery-versie heeft interne batterijen die kunnen worden vervangen.

AAN DE SLAG

- Bevestig de groene knop verticaal bij het nestkastje en hang het apparaat eraan
- De versie op zonne-energie werkt op een muur op het noorden. De batterijen moeten mogelijk overdag worden opgeladen voordat het apparaat kan worden gebruikt.
- Voor de USB-versie sluit u de kabel aan op de USB-aansluiting.
- Na 21:00 uur, wanneer het apparaat in het donker staat, drukt u op de aan/uit-knop om het in te schakelen. De rode led gaat branden en het apparaat speelt een meesgeluid af, daarna een uilgeluid als het donker is. Als u een haan hoort, is het nog te licht.
- Daarna speelt Tweeet automatisch gedurende twee uur na zonsopgang geluiden af in de standaardmodus.
- Door de volumeknop langer dan 2 seconden ingedrukt te houden, kunt u het geluidsniveau aanpassen. De hoogste toon is het luidst.
- De levensduur van het apparaat wordt gemaximaliseerd als het buiten het broedseizoen droog wordt opgeborgen

BATTERIJVERVANGING

- Het apparaat geeft een waarschuwingsbericht als de batterij bijna leeg is, of u merkt mogelijk dat de vogelgeluiden vervormd klinken.
- Afhankelijk van het aantal daglichturen, de temperatuur en het volume gaan de batterijen ongeveer 30 tot 60 dagen mee.
- Om de batterijen te vervangen, schakelt u eerst het apparaat uit. Draai vervolgens de vier kruiskopschroeven aan de voorkant van het apparaat los en bewaar deze.
- Vervang de 4 x AA alkalinebatterijen.
- Zorg ervoor dat de witte afdichting op het deksel goed in de gleuf zit.
- Draai de vier kruiskopschroeven weer vast. Draai de schroeven stevig aan. Let erop dat u geen draden beklemmt.wires.

VOLUME VERANDEREN

Tweeet speelt de vogelgeluiden af met ongeveer hetzelfde volume als het echte vogelgeluid. Houd de volumeknop langer dan 2 seconden ingedrukt om het volume aan te passen. De hoogste toon is het luidst. Het apparaat onthoudt de volume-instelling wanneer het wordt uitgeschakeld.

MODUS VOOR DE HELE DAG

Tweeet schakelt 's nachts automatisch uit en gaat de volgende ochtend bij zonsopgang weer aan gedurende twee uur. Om continu gebruik overdag mogelijk te maken: schakel het apparaat minimaal 2 minuten uit en schakel het weer in terwijl u de volumeknop ingedrukt houdt. Laat de knop los nadat het eerste koolmeesgeluid is afgespeeld. Als het licht is en de modus 'Hele Dag' is ingeschakeld, hoort u twee haantjesgeluiden. Als het nog te donker is, hoort u twee uilengeluiden. Om terug te keren naar de normale standaardmodus, herhaalt u bovenstaande stappen om een enkel haantjesgeluid of uilengeluid te horen ter bevestiging van de standaardmodus van 2 uur. Het apparaat onthoudt de instelling, zelfs als de stroom wordt uitgeschakeld. Let op: Bij het model op batterijen zal de batterijduur in deze modus korter zijn.

PROBLEEMOPLOSSING

- **Geen geluid en knipperende rode LED:** het apparaat heeft een interne fout.
- **Vervormde vogelgeluiden:** defecte USB-voeding of lege batterij
- **Waarschuwing voor bijna lege batterij:** Probleem met bijna lege batterij of USB-voeding
- **Geen geluid:** zorg ervoor dat het apparaat in goed daglicht staat.
- **Om het apparaat te resetten, schakelt u het een paar minuten uit en weer in na zonsondergang.**

Technische ondersteuning: info@tweetbird.com